RoHS CE

MANDO REGULADOR RGB TÁCTIL Y EMPOTRABLE PARA CONTROLADOR

Ref. 188630

INFORMACIÓN TÉCNICA

MANDO PARA CONTROLADOR DE 2.4GHZ/DC12V:144W/DC24V:288W

temperatura trabajo: -20+55º	Peso neto: 122 gramos
Tensión alimentación: DC12V-24V	Consumo de energía: <1W
Salida: 3 salidas	Corriente salida: <4A/CH
Tamaño mando: 86x86x20 mm	Distancia control remoto: 20-30 m

- Control remoto inalámbrico a través de radiofrecuencia RF de 2,4G. No es necesario alinear el transmisor del panel con el controlador y se puede controlar alrededor de obstáculos.
- La distancia del control remoto al aire libre es superior a 30 metros.
- El control remoto adopta un método de control de botón táctil, donde el botón táctil puede lograr un cambio rápido y suave del brillo y la velocidad de la luz.

Enlazado mando y controlador

Si hay controladores A y B:

Encienda A primero, dentro de los 8 segundos posteriores al encendido, mantenga presionado el "botón Grupo 1" en el control remoto durante 1 segundo. El LED parpadeará lentamente 3 veces (lo que indica que el el botón de grupo correspondiente en el control remoto ha coincidido con el control (en el código), puede agrupar 1 interruptor para controlar A.

Luego encienda B:

Dentro de los 8 segundos posteriores al encendido, presione el "botón Grupo 2" en el control remoto durante 1 segundo. El LED parpadeará lentamente 3 veces (lo que indica que el botón del grupo correspondiente en el control remoto se ha alineado con el controlador), y puede controlar el interruptor del grupo

Borrar código

Después de encender el controlador que ha sido codificado, presione y mantenga presionado el botón del grupo correspondiente dentro de los 8 segundos posteriores al encendido, y el controlador parpadeará 9 veces (lo que indica que el botón del grupo correspondiente del control remoto ha borrado el código con el controlador)

ILUDEC

Vereda de la Cueva,12
Monteagudo(Murcia) 30160

(+34) 868 950 099

iludec.com

info@iludec.com