

CE RoHS



MANDO PARA CONTROLADOR 2.4GHZ. RGB (3 ZONAS MÁX.)

Ref.
188430

INFORMACIÓN TÉCNICA

MANDO RGB DE 3 ZONAS
12V/144W 24V/288W



Voltaje suministro: 3V



Modo control GFSK



Poder transmisión: 6dB



Tamaño: 150x40x13 mm.



Frecuencia transmisión: 2400-2483,5 MHz



Peso neto: 132 gr.



Distancia remota: 20-30 m



Carga: 2 pilas AAA

CONEXION A CONTROLADOR

Conecte primero el cable de carga y luego el cable de alimentación.

Apague la alimentación y luego vuelva a encenderla (en 5 segundos) mantenga presionado el botón Botón "Grupo X (X=1,2,3)" durante 2 segundos, la luz led de salida parpadeará rápidamente 3 veces, esto significa que el código del control remoto coincide con éxito con este receptor.

BORRADO DE CONEXIÓN

Encienda el controlador (en 5 segundos) y mantenga presionado el botón "GRUPO X (X=1,2,3)" durante 2 segundos, la luz LED relacionada parpadeará rápidamente 9 veces, esto significa que el código de este grupo ha sido borrado.

