RoHS CE

MANDO REGULADOR BICOLOR TÁCTIL Y EMPOTRABLE

Ref. 188620

INFORMACIÓN TÉCNICA

MANDO BICOLOR TACTIL PARA CONTROLAD. 12V/96W 24v/192W

Tensión de alimentación: 12V/24V	Tamaño de controlador: 86X86X20 mm
Corriente máxima: 5A 60W	Corriente salida: <6A/CH
Temperatura trabajo: -20+55º	Peso neto: 43 gr.
Consumo energía estatica: 1W	Salida: 2 salidas

FUNCIÓN
- Control remoto inalámbrico a través de radiofrecuencia RF de 2,4G.
- La distancia del control remoto al aire libre es superior a 30 metros.
- El control remoto adopta un método de control de botón táctil, donde el botón táctil puede lograr un cambio rápido y suave del brillo y la velocidad de la luz.

METODO CONTROL
- Conecte primero la línea de carga, luego la línea de alimentación.
- En el estado de apagado, solo el botón de encendido es válido. Presione el botón de encendido por primera vez en el estado de apagado y el controlador ingresará al estado anterior al último apagado.

INSTRUCCIONES ENLAZADO CONTROL DE GRUPO
Si hay controladores A y B, encienda A primero dentro de los 8 segundos posteriores al encendido, mantenga presionado el "botón Grupo 1" en el control remoto durante 1 segundo. El LED parpadeará lentamente 3 veces (lo que indica que el El botón de grupo correspondiente en el control remoto ha coincidido con el control (en el código), puede agrupar 1 interruptor para controlar A.
Luego encienda B. Dentro de los 8 segundos posteriores al encendido, presione el "botón Grupo 2" en el control remoto durante 1 segundo. El LED parpadeará lentamente 3 veces (lo que indica que el botón del grupo correspondiente en el control remoto se ha alineado con el. controlador), y puede controlar el interruptor del grupo 2.

BORRADO DE CÓDIGO
después de encender el controlador que ha sido codificado, presione y mantenga presionado el botón del grupo correspondiente dentro de los 8 segundos posteriores al encendido, y el controlador parpadeará 9 veces (lo que indica que el botón del grupo correspondiente del control remoto ha borrado el código con el controlador).

ILUDEC

Vereda de la Cueva,12
Monteagudo(Murcia) 30160

(+34) 868 950 099

iludec.com

info@iludec.com